

# **Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών**

**Δικτυακός τόπος:** [eclass.uop.gr](http://eclass.uop.gr)  
[kaloxyl@uop.gr](mailto:kaloxyl@uop.gr)

**Χειμερινό εξάμηνο 2022**

# Περιεχόμενα

---

## ➤ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

- Ιστορική αναδρομή
- Υπολογιστές και αλγόριθμοι
- Προγραμματισμός και γλώσσες προγραμματισμού
- Ιεραρχία λογισμικού –υλικού
- Η σημασία των αλγορίθμων

## ➤ Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες

- Συστήματα τηλεπικοινωνιών
- Δίκτυα τηλεφωνίας
- Δίκτυα Υπολογιστών

# Εισαγωγή

## Θεμελιώδης επιπτώσεις από τη χρήση Η/Υ

- Βιομηχανική Επανάσταση <--> Επάυξηση φυσικής δύναμης
- Ανάπτυξη Η/Υ <--> Επαύξηση πνευματικών δυνάμεων

## Ορισμός Η/Υ:

**Μηχανή που εκτελεί πνευματικές εργασίες ρουτίνας επιτελώντας απλές λειτουργίες σε μεγάλη ταχύτητα**




**Διεκπεραίωση σημαντικών εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα**

# Τι είναι ένας αλγόριθμος

**Ορισμός Η/Υ:**

Μηχανή που εκτελεί πνευματικές εργασίες ρουτίνας επιτελώντας απλές λειτουργίες σε μεγάλη ταχύτητα



Περιγραφή εργασιών

**Αλγόριθμος:**

Αποτελείται από μια ακολουθία βημάτων που πρέπει να εκτελεστούν για την διεκπεραίωση μιας διεργασίας

Εκτέλεση (execution)

Επεξεργαστής (processor)

Διεργασία

Παίξιμο μιας σονάτας

Ψήσιμο κεικ

.....

Αλγόριθμος

Μουσική παρτιτούρα

Συνταγή

.....

Τυπικά βήματα

Παίξιμο Νότας

Πάρε τη ζάχαρη

.....

# Αλγόριθμος του Ευκλείδη

## Υπολογισμός ΜΚΔ

Έστω δύο αριθμοί  $\alpha$  &  $\beta$ . Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει τρία βήματα

Βήμα 0: Θέτουμε  $M$  και  $N$  το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό

Βήμα 1: Διαιρούμε τον  $M$  δια το  $N$  και προκύπτει υπόλοιπο  $\chi$  όπου  
 $0 \leq \chi < N-1$

Βήμα 2: Αν  $\chi=0$  τότε ο  $N$  είναι ο ΜΚΔ; αλλιώς θέτουμε  $M=N$  και  
 $N=\chi$  και επαναλαμβάνουμε έως  $\chi=0$ .

Π.χ., 378 & 216

Βήμα 1:  $M=378$ ,  $N=216$ ,  $\chi=162$

Βήμα 2:  $M=216$ ,  $N=162$ ,  $\chi=54$

Βήμα 3:  $M=162$ ,  $N=54$ ,  $\chi=0$

$\text{ΜΚΔ} = 54 \rightarrow 378=7*54 \text{ & } 216=4*54$

# Ιστορική αναδρομή


- 300 π.Χ. Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη
- 5ος αι. π.Χ. Επινόηση δεκαδικού συστήματος (Ινδία)
- 820 μ.Χ. Πέρσης Μαθηματικός (Al Khovarizmi) γράφει βιβλίο για την  
άλγεβρα
- 1202 Ο Ιταλός μαθηματικός Fibonacci συγγράφει την πρώτη  
συστηματική εισαγωγή στο δεκαδικό σύστημα (*liber abaci*)
- 1524 Ο A. Riese εκδίδει βιβλίο με τους κανόνες του δεκαδικού  
συστήματος (επιβολή του συστήματος στην Ευρώπη)
- 1641 Ο B. Pascal κατασκευάζει τη μηχανή που προσθέτει  
εξαψήφιους αριθμούς



# Ιστορική αναδρομή

1674

Ο G. W. Leibniz κατασκευάζει μηχανή με οδοντωτούς τροχούς για τις τέσσερις πράξεις και ασχολείται με το δυαδικό σύστημα



1774

ο P.M. Hahn κατασκευάζει την πρώτη μηχανική αριθμομηχανή που λειτουργεί αξιόπιστα





# Ιστορική αναδρομή

**1801** Ο J. Jacquard εφευρίσκει έναν αργαλειό που λειτουργεί με διάτρητες κάρτες


**1822** Ο C. Babbage σχεδιάζει την αναλυτική μηχανή του

**1887** Ο H. Hollerith χρησιμοποιεί τις διάτρητες κάρτες για την ταξινόμηση μεγάλου όγκου πληροφορίας



# Ιστορική αναδρομή

- 1934 Ο K. Zuse σχεδιάζει μια μηχανή που χρησιμοποιεί το δυαδικό σύστημα
- 1939 J. Atanasoff κάνει χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για την αναπαράσταση πληροφορίας και σχεδιάζει τον ABC (Atanasoff- Berry – Computer). Ο Zuse σχεδιάζει τους υπολογιστές Z1-Z4
- 1944 Ο H. Aiken κατασκευάζει τον MARK I (χρόνος πρόσθεσης 1/3s και πολλαπλασιασμού 6 s)



# Ιστορική αναδρομή

1946

Οι J. Eckert kai J. Mauchly κατασκευάζουν τον ENIAC (18.000 λυχνίες, χρόνος για πολλαπλασιασμό 3ms). Ο J. von Neumann προτείνει το αποθηκευμένο πρόγραμμα.



1950

Βιομηχανική παραγωγή των υπολογιστών

# Γενιές Υπολογιστών (1950 -1990)

-1950: Ηλεκτρονικές λυχνίες και κεντρική μνήμη λίγων εκατοντάδων λέξεων μηχανής


-1960: Κυκλώματα με τρανζίστορ, μνήμη σε ταινίες τύμπανα, δίσκους  
Πρώτη εμφάνιση γλώσσες προγραμματισμού ανεξάρτητες από τη μηχανή (FORTRAN, COBOL), εμφάνιση λειτουργικών συστημάτων

Μέσα '60: Ποσοστό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, πληκτρολόγια & λειτουργία με διαμοιρασμό χρόνου

Αρχή '70: Κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης. Επεξεργαστής σε ένα τσιπ και αρχιτεκτονική των 8 bit.

- '80: Πολλοί επεξεργαστές σε ένα τσιπ και αρχιτεκτονική των 16 και 32 bit. Δίκτυα υπολογιστών


# Τμήματα Η/Υ




# Χαρακτηριστικά Η/Υ

- 1. Ταχύτητα (speed):** Είναι όλες οι διεργασίες διεκπεραιώσιμες?
- 2. Αξιοπιστία (Reliability):** Υπάρχει πιθανότητα σφάλματος?
- 3. Μνήμη (Memory):** οργάνωση μνήμης?
- 4. Κόστος (Cost):** οικονομία από την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών με μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία

# Στάδια εκτέλεσης αλγορίθμου σε Η/Υ



# Η αρχιτεκτονική της μηχανής



# Κωδικοποίηση εντολών μηχανής

Op – code	Operand	Description
1	RXY	LOAD R from mem XY (Hex)
2	RXY	LOAD R with bit pattern XY
3	RXY	STORE R in mem XY
4	ORS	MOVE pattern from R to S
5	RST	ADD S & T and STORE in R (συμπ. 2)
6	RST	ADD S & T and STORE in R (fl point)
7	RST	OR S & T and STORE in R
8	RST	AND S & T and STORE in R
9	RST	XOR S & T and STORE in R
A	R0X	ROTATE R to the right X times
B	RXY	JUMP to mem XY if R=Reg0
C	000	HALT execution

# Γλώσσα μηχανής και γλώσσα υψηλότερου επιπέδου

Τι εκτελεί το παρακάτω πρόγραμμα?

**156C** *LOAD στον R5 το περιεχόμενο της 6C*

**166D** *LOAD στον R6 το περιεχόμενο της 6D*

**5056** *ADD R5 & R6 και αποθήκευσε στον R0 (συμπλ. ως προς 2)*

**306E** *Bάλε το αποτέλεσμα των πράξεων στη θέση 6E*

**C000** *HALT*

*0001 0101 0110 1100*

*0001 0110 0110 1101*

*0101 0000 0101*

*0110*

*0011 0000 0110 1110*

*1100 0000 0000*


*0000*

Πιθανή αντιστοίχιση σε γλώσσα υψηλότερου επιπέδου

`total_amount = bank_account + income`

# Ιεραρχία Λογισμικού - Υλικού

## Ιεραρχία Υπολογιστικού Συστήματος



Διάκριση ανάμεσα στο ρόλο του υλικού  
και του λογισμικού δεν είναι πάντα σαφής

# Η σημασία των αλγορίθμων

**Βήματα ολοκλήρωσης διεργασιών:**

1. Σχεδιασμός αλγορίθμου ανεξάρτητα γλώσσας & Η/Υ
2. Έκφραση αλγορίθμου ως πρόγραμμα
3. Εκτέλεση προγράμματος από τον Η/Υ

*Οι αλγόριθμοι είναι πιο θεμελιώδεις από τις γλώσσες προγραμματισμού και τους Η/Υ*

**Χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που μελετώνται:**

- Σχεδιασμός (design) αλγορίθμων (δεν υπάρχει αυτοματοποίηση)
- Υπολογισμότητα (computability): υπάρχει ή όχι αλγόριθμος που να περιγράφει μια δεδομένη διεργασία?
- Πολυπλοκότητα (complexity): πόσους πόρους ή χρόνο χρειάζεται να εκτελεστεί μια διεργασία?
- Ορθότητα (Correctness): Είναι σωστός ο αλγόριθμος?

[https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=682048080&title=Algorithm\\_characterizations](https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=682048080&title=Algorithm_characterizations)

# Τα πρώτα σύστηματα




# Φρυκτωρίες




# Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία



# Ακουστικός Τηλέγραφος



# Το σύστημα του Πολύβιου



# Το σύστημα του Πολύβιου

	1	2	3	4	5
1	Α	Β	Γ	Δ	Ε
2	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
3	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
4	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
5	Φ	Χ	Ψ	Ω	

# Σηματοφόροι


1793 C. Chappe:  $8 \times 8 \times 4 = 256$  συνδυασμοί  
556 σταθμοί → κάλυψη 3000 μίλια




# Σηματοφόροι

Σύστημα με έξι κλείστρα (εξαδικό σύστημα επικοινωνίας) G. Murray Βρετανία

Σύστημα με δέκα κλείστρα - Σουηδία: session control (start, stop), error control, flow control, rate control (slower, faster), negative ack (cannot see)



# Σήματα Morse



# Κώδικας Morse

A	• -
B	- - . . .
C	- - . - - .
D	- - . .
E	.
F	• . - - .
G	- - - .
H	• • . .
I	• •
J	• - - - -
K	- - . -
L	• - - . .
M	- - -
N	- - .
O	- - - -
P	• - - - .
Q	- - - - . -
R	• - - .
S	• • .
T	- - -

U	• • -
V	• • . -
W	• - -
X	- - . .
Y	- - . - -
Z	- - - . .

1	• - - - -
2	• • - - -
3	• • • - -
4	• • • • -
5	• • • • •
6	- - • • •
7	- - - • •
8	- - - - •
9	- - - - -
0	- - - - - .

# **Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δίκτυων (δίκτυα τηλεφωνίας)**

---

**1830 Ανάπτυξη του τηλέγραφου από τον S. Morse**

**1876 Ανάπτυξη του τηλεφώνου από τον G. Bell**

**1880 Αντικατάσταση γραμμών σημείο-προς-σημείο από τηλεφωνικά κέντρα που χειρίζονται άνθρωποι**

**1890 Εμφάνιση ηλεκτρομαγνητικών μεταγωγών**

**1970 Διάδοση μεταγωγών υπολογιστών**

**1990 Κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**

# Σταθερή τηλεφωνία




Στοκχόλμη 1887:  
5.500 συνδρομητές  
5.000 χλμ συνολική  
μήκος γραμμών

# Κινητές Επικοινωνίες στις αρχές του 20ου αιώνα

[http://www.galaxyphones.co.uk/mobile\\_phones\\_history04.asp](http://www.galaxyphones.co.uk/mobile_phones_history04.asp)



1901: Marconi



# Κινητές Επικοινωνίες στις αρχές του 20ου αιώνα

1910: Ericsson & wife Hilda




Copyright 1994 Anders Suneson

1924: First mobile radio telephone




# Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα




- Ίδιες βασικές αρχές
- Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα
- Μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς και εκτέλεσης εργασιών
- Περισσότερα προβλήματα στην πράξη


# Νέα εποχή για τις τηλεπτικοινωνίες




# Στοιχεία ενός συστήματος επικοινωνίας (αναλογικό σύστημα επικοινωνίας)



# Στοιχεία ενός συστήματος επικοινωνίας (σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας)



# Μετάδοση σημάτων



# Δίκτυα επικοινωνιών


**Ορισμός:** Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είναι ένα δίκτυο από κόμβους που είναι διασυνδεδεμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή της πληροφορίας ανάμεσα σε τελικούς χρήστες

**Πληροφορία:** ήχος, video, δεδομένα, εικόνες


**Χρήστες:** φυσικά πρόσωπα, προγράμματα υπολογιστών, συσκευές

**Ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας:** μετατροπή πληροφορίας σε δυαδικά ψηφία 0,1 (bit) και αποστέλλονται από ένα πομπό σε ένα δέκτη ως ηλεκτρικά ή οπτικά σήματα (ηλεκτρομαγνητικά κύματα)


**Τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις:** Σημείο προς σημείο ή μοιραζόμενες ζεύξεις



# Τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις




(α) Ζεύξη από σημείο σε σημείο



(β) Μοιραζόμενες ζεύξεις

# Δικτυακοί κόμβοι



# Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

---

- Τηλεφωνικό Δίκτυο (αρχικά αναλογικό, σήμερα κυρίως ψηφιακό)
- Δίκτυα Υπολογιστών (Γραφεία, οργανισμούς, εργοστάσια, Internet)
- Ενοποιημένα δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών
- Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, Telex


Σχόλιο: Όλα τα δίκτυα στηρίζονται σε κοινές αρχές

# Επιπτώσεις από τη χρήση των δικτύων

- Μείωση του κόστους εξοπλισμού
- Επαύξηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας
- Αύξηση της παραγωγικότητας
- Μείωση του χρόνου διάδοσης των πληροφοριών

**Σύγκλιση δικτύων υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου**

**& Δίκτυα ευρείας ζώνης**



- Απλοποίηση των δικτυακών υποδομών
- Δυνατότητα αποδοτικής μετάδοσης όλων των μορφών πληροφορίας
- Δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών
- Επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας

# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα τηλεφωνίας)

## Ψηφιακή Μετάδοση: Φωνή ==> bits

- χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, ευκολότερη πολυπλεξία και μεταγωγή, δυνατότητα χρήσης δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών

## Σηματοδοσία Κοινού Καναλιού (Common Channel Signaling - CCS):

- Μεταφορά πληροφοριών ελέγχου κλήσεων και δικτύου πάνω από ξεχωριστό (out of band) δίκτυο σηματοδοσίας
- Νέες υπηρεσίες (προώθηση κλήσης, χρέωση πιστωτικής κάρτας, χρέωση καλούμενου (800)), συντομότερες συνδέσεις και καλύτερος έλεγχος φορτίου και κατάστασης δικτύου.

# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δίκτυων (δίκτυα τηλεφωνίας)


## Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN):

Στηρίζονται στην ψηφιακή μετάδοση και στη σηματοδοσία κοινού καναλιού

Βασική Σύνδεση (προσπέλαση): 3 αμφίδρομα κανάλια

Δύο κανάλια B των 64kbps (για μετάδοση φωνής & δεδομένων)

Ένα κανάλι D των 16Kbps (για έλεγχο δικτύου, συναγερμό, έλεγχο συσκευών, σηματοδοσία για ISDN υπηρεσίες, κ.λ.π)



# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα Η/Υ)

## Από το ARPANET στο Internet

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα Η/Υ)

Βασικά ερωτήματα / προβλήματα κατά τη σχεδίαση ενός δικτύου:

- Δρομολόγηση: επιλογή διαδρομής
- Διευθυνσιοδότηση: προσδιορισμός διευθύνσεων
- Έλεγχος Ροής: αποτροπή συμφόρησης
- Έλεγχος σφαλμάτων: αποφυγή σφαλμάτων
- Ασφάλεια: εξασφάλιση μυστικότητας πληροφορίας και ακεραιότητα κόμβων
- Πρότυπα: δημιουργία συμβατού λογισμικού και υλικού
- Παρουσίαση: επικοινωνία τερματικών διαφορετικού τύπου

Το ARPANET ήταν το πρώτο δίκτυο μεγάλης κλίμακας που λειτούργησε


Αυτόματη δρομολόγηση αυτοδύναμων πακέτων (datagrams) ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου

Το ARPANET εξελίχθηκε στο Internet

# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δίκτυων (δίκτυα Η/Υ)

## Δίκτυα Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) - ALOHA



Σύνδεση υπολογιστών σε διαφορετικά νησιά της Χαβάης (1970's)



## Δίκτυα Πολλαπλής Προσπέλασης (Multiple Access) - Ethernet

Παρόμοιο με το ALOHA (αναπτύχθηκε από τη Xerox, Palo Alto)

Ανίχνευση φέροντος και συγκρούσεων - αποδοτικότερο του ALOHA



## Δίκτυα Πολλαπλής Προσπέλασης (Multiple Access) – Token Ring

Πρωτόκολλο με κουπόνι για την πρόσβαση στο κανάλι

# Στοιχεία του διαδικτύου


Εκατομμύρια διασυνδεδεμένες υπολογιστικές συσκευές:  
**hosts (host applications), end-systems**

- Η/Υ, εξυπηρετητές
- PDA's τηλέφωνα, ψυγεία!
- «τρέχουν» δικτυακές εφαρμογές

## Γραμμές επικοινωνίας

- Οπτικές ίνες, χάλκινα καλώδια, ραδιοκύματα

**δρομολογητές: πρωθυΐν πακέτα δεδομένων μέσα στο δίκτυο**



# Στοιχεία του διαδικτύου

## πρωτόκολλα: έλεγχος επικοινωνίας


- e.g., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP

## Internet: “network of networks”

- χαλαρή «ιεραρχική» δομή
- Internet vs private Intranet

## Πρότυπα

- RFC: Request for comments
- IETF: Internet Engineering Task Force ([www.ietf.org](http://www.ietf.org))



# Στην άκρη του δικτύου:

## Τερματικά συστήματα:


- Εκτελούν εφαρμογές
- Π.χ., WWW, email

## Μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή

- Ο «πελάτης» στέλνει αιτήσεις και δέχεται την υπηρεσία από τον εξυπηρετητή
- Π.χ., WWW client (browser)/server; email client/server

## Μοντέλο peer-peer:

- συμμετρική αλληλεπίδραση κόμβων
- Π.χ.: teleconferencing




# Στο κέντρο του δίκτυου

Διασυνδεδεμένοι δρομολογητές

Ερώτηση: πώς μεταφέρονται τα δεδομένα στο δίκτυο?

- **circuit switching:** αφιερωμένο κύκλωμα σε κάθε κλήση
- **packet-switching:** τα δεδομένα στέλνονται ως ξεχωριστά πακέτα



# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα Η/Υ)

## Τρόποι Μεταγωγής


### ➤ **Κυκλώματος** (π.χ.,: τηλεφωνικά δίκτυα)

Η δρομολόγηση αποφασίζεται κατά την εγκαθίδρυση του κυκλώματος  
Πιθανή σπατάλη πόρων

### ➤ **Αποθήκευσης και προώθησης αυτοδύναμων πακέτων (Datagrams), (π.χ.,: Internet)**


Ευέλικτο στις αλλαγές κατάστασης δικτύου  
Κατανάλωση πόρων μόνο όταν χρειάζονται

# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα Η/Υ)



Timing of message transfer of a 7.5 Mbit message in a message-switched network  
Transmission rate = 1,5Mbps


# Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δίκτυα H/Y)



Μεταγωγή πακέτων:

Συμπεριφορά αποθήκευσης και προώθησης  
+ ταχύτερη μετάδοση  
+ καλύτερη συμπεριφορά στα λάθη  
-Επιπλέον πληροφορίες στις κεφαλίδες των πακέτων


# Δίκτυα κινητών επικοινωνιών



GSM


Εισαγωγή

# Δίκτυα κινητών επικοινωνιών



Inter-Network Roaming  
Seamless end-to-end Service

# Ασύρματες επικοινωνίες



WLAN

Μπάντα συχνοτήτων 2,4 GHz

802.11b: 10 Mbps


802.11a: 50 Mbps

802.11g: 54 Mbps

# Ασύρματες Επικοινωνίες

Σύλλογοι προώθησης ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα

<http://www.athenswireless.net/>



# Ασύρματες Επικοινωνίες

broadband.uop.gr

